

# REPORT

## Schaltnetzteile für die DIN-Schiene

Eine stabile Spannungsversorgung garantieren die Schaltnetzteile mit Nennleistungen bis zu 130 W. Die Eingangsseite ist mit (110...250) V AC/DC oder 220 V DC und mit (110...250) V AC bei 50/60 Hz für verschiedenste Einsatzbereiche weltweit geeignet.



Zulassungen



(Details auf Anfrage)

- Nennleistungen 12, 36, 50, 60, 120 oder 130 W
- Schaltnetzteile nach EN 60950-1 und EN 61204-3
- Überlast- und Kurzschlußschutz am Ausgang
- Interner Thermoschutz, LED-Anzeige und Ausgangskontakt (optional)
- 2 Eingangssicherungen (Typ 78.36, 78.50, 78.60, 78.1C und 78.1D)
- Typ 78.1C und 78.1D sind voraussichtlich verfügbar ab 1. Quartal 2015



Schaltnetzteil 12 W / 17,5 mm breit

- Typ 78.12.1.230.1200, Eingang (110...240) V AC, Ausgang 12 W, 12 V DC, 1 A
- Typ 78.12.1.230.2400, Eingang (110...240) V AC, Ausgang 12 W, 24 V DC, 0,5 A



Schaltnetzteil 36 W, 50 W, 60 W / 70 mm breit - mit Eingangssicherung

- Typ 78.36.1.230.2401, Eingang (110...240) V AC, Ausgang 36 W, 24 V DC, 1,5 A
- Typ 78.50.1.230.1203\*, Eingang (110...240) V AC, Ausgang 50 W, 12 V DC, 4,2 A
- Typ 78.60.1.230.2403\*, Eingang (110...240) V AC, Ausgang 60 W, 24 V DC, 2,5 A

\* mit Ausgangsspannungsregler (12...15) V DC bzw. (24...28) V DC



Schaltnetzteil 120 W, 130 W / 40 mm breit - mit Eingangssicherung

- Typ 78.1C.1.230.2404\*\*, Eingang (110...250) V AC oder 220 V DC, Ausgang 120 W, 24 V DC, 5 A
- Typ 78.1D.1.230.2414\*\*, Eingang (110...250) V AC/DC, Ausgang 130 W, 24 V DC, 5,4 A

\*\* mit Ausgangsspannungsregler (24...28) V DC, mit LED-Anzeige und Ausgangskontakt zur Störmelde-Anzeige  
Typ 78.1D.1.230.2414 mit PFC (Power Factor Correction)

Bei der Serienschaltung zur Spannungserhöhung und Parallelschaltung für den Redundanzbetrieb dürfen nur max. 2 Schaltnetzteile der gleichen Baureihe verwendet werden.

Alle Schaltnetzteile sind für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 geeignet.

Ihr FINDER Partner:



www.finder.de

FINDER GmbH  
Hans-Böckler-Straße 44  
D-65468 Trebur-Astheim

Telefon +49 6147 2033-0  
Fax +49 6147 2033-377  
E-Mail info@finder.de